



MultiSwitch² PIR

Produktvorteile

- Bewegungssensor zum Aufschrauben
- Reagiert auf Wärme und Bewegung
- Anschluss von 1 - 4 gleichen Sensoren an eine Mastereinheit

Produkteigenschaft

- Soft ON-/ OFF-Funktion (Sanftanlauf beim Ein-/Ausschalten nur bei 12/24 Volt DC)
- Memory-Funktion bei Stromausfall
- Nicht zur Kombination mit Dimmern

Anwendung

- Ideal für begehbare Kleiderschränke ohne Fronten
- Problemlöser für Möbel in denen kein Magnet- oder IR-Sensor eingesetzt werden kann

Bestellhinweis

- Weitere Sensoren erhältlich

MultiSwitch PIR (Bewegungssensor)

PIR Sensor zum Anschrauben (Bewegungssensor)	30 152 01
PIR Sensor zum Anschrauben (Bewegungssensor, Schwarz)	30 152 05
Mastereinheit 230 Volt AC-500 W mit Euroflachstecker	30 141 01
Mastereinheit 12 Volt DC-36 W*	30 142 01
Mastereinheit MultiWhite 12 Volt DC-36 W**	30 144 01
Mastereinheit 24 Volt DC-120 W*	30 143 01

Zubehör

Repeater 12 Volt DC	30 263 07
Repeater 24 Volt DC	30 263 08
Verlängerungsleitung Sensorkabel 3000 mm***	36 830 01

* Nur mit dimmbaren LED Leuchten zu verwenden
** Kann hinter Multiwhite Steuerungen eingesetzt werden
*** Maximal eine pro Sensor

Technische Details



Einsetzbar mit:	LED-Leuchten
Max. Schaltleistung:	12 Volt DC-36 W 24 Volt DC-120 W 230 Volt AC-500 W CE
Kennzeichen:	
Bewegungsmelder	
Erfassungswinkel:	120°
Reichweite:	2 m
Nachlaufzeit:	30 Sekunden
Sensorleitung:	3000 mm
Mastereinheit	
Zuleitung:	HV 3000 mm NV 2000 mm HV 150 mm NV 300 mm
Schaltleitung:	
Standby:	<0,5 W - Mastereinheit inklusive Sensoren

Montagezeichnung

