

Übersicht

LS LED Emotion Driver, 24 V, 60 W, 110 V/230 V

Blum

Produktnummer: E9365153

Optionen



Beschreibung

Konverter, Emotion Steuerung und Bluetooth Empfänger in einem Gerät. Über die Funktionsmodule können unterschiedliche Funktionen bereitgestellt werden (s. u.): vom Anschluss eines Türkontaktschalters bis zur drahtlosen Steuerung per App*/Sprachsteuerung**. • Passend zu allen L&S Emotion Beleuchtungssystemen • Konverter in 12 oder 24 V • Steckbare Einspeiseleitung • Durchverdrahtung möglich, d.h. durch steckbare Verbindungsleitungen sind bis zu 10 L&S Emotion-Driver an eine Netzzuleitung anschließbar • Zwei steckbare Schalteranschlüsse für den Emotion-IR • Sensor/Türkontaktsensor und den Bewegungsmelder • Integrierte Verteilerleiste für L&S Emotion LED Leuchten • 15 W mit 4 Steckplätzen, 30W und 60W mit je 6 Steckplätzen • Drahtlose Kommunikation zwischen den Emotion Drivern Eingangsspannung: 230 V Ausgangsspannung: 12 / 24 V Leistung: 30 / 60 W Max. Reichweite: 10 m Schutzklasse: IP20 Kabellänge: - (bitte separat bestellen)

Produktinformationen

Hinweis: Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

EAN	4251802803962
Hersteller-Nummer	2000396
Herstellername	Blum
Marke	L & S
Gewicht	0.38 kg
Leistung je Leuchte [W]	60 W
Nennspannung [V]	24 V